

# DigitRadio 350 IR

Netzwerkfähiges Stereo-Digitalradio zum Empfang von DAB+, UKW und Internetradio. Mit praktischen Weckfunktionen und Steuerung per App



## Top-Ausstattung

- DAB+ Digitalradio
- RDS-PLL UKW Radio
- Über 11.000 Internetradio-Sender gut sortiert und geordnet
- Dot-Matrix LCD-Display mit Beleuchtung
- Steuerung per MyDigitRadio-App (iOS, Android)
- MP3-Wiedergabe über USB
- Praktische Uhr- und Wecktimer-Funktionen
- Fernbedienung
- Integrierte WLAN-Konnektivität
- UPnP-Client im Heimnetzwerk (Audio-Streaming)

# DigitRadio 350 IR

## Radio / Empfang

- Digital Band III, DAB, DAB+: 174 - 240 MHz
- Analog UKW: 87,5 - 108 MHz
- Internetradio
- Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

## Lautsprecher

- Ausgangsleistung: 10 W RMS
- Stereo: 2 x 5 W

## Umgebung

- Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

## Stromversorgung

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz

## Anschlüsse

- 1x USB 2.0
- 1x Audio in / AUX in
- 1x Ethernet 10/100
- 1x Kopfhörer Anschluss (3,5mm Klinke)

## Unterstützte Formate & Codecs

- Audio-Formate: AAC, MP3, WMA

## Lieferumfang

DigitRadio 350 IR, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

### Gerät (BxHxT)

Maß (cm)	30 x 11,5 x 14,5
Gewicht	1,96kg

Modell	Art.Nr.	EAN
DigitRadio 350 IR	0010/4971	4019588149717